

WX 3200



Pramac Serie der tragbaren Generatoren: sofortige Unterstützung beim Beleuchten, auf kleineren Baustellen oder beim Heimwerken. Erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen, sodass für jeden Bedarf das passende Gerät gewählt werden kann. Wenn das Aggregat nicht auf der Baustelle oder anderen Gebieten im Einsatz ist, kann es auch bei Stromausfall die Notstromversorgung gewährleisten.

AUSSTATTUNG

- OHV Motor - konstante Leistung für mehrere Anwendungen
- Kraftstoff: Benzin
- Startsystem: Handstart
- Automatische Ölmangelabschaltung zum Schutz des Motors
- Motoröl für die erste Befüllung im Lieferumfang enthalten
- Digitale Multifunktionsanzeige (Betriebsstundenzähler/Spannung/Frequenz)
- Großer Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige und Benzinfilter
- Kurzanleitung für den Benutzer (Aufkleber)
- AVR Automatischer Spannungsregler
- Ergonomische Klappgriffe und Transporträder für einfaches manövrieren



Leistungsdaten

Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Phasen		1
Max Leistung	Watts	2850
Dauerleistung	Watts	2450



Motor		
Hersteller	Pramac	
Typ	OHV	
Abgasemissions optimiert für 97/68 50Hz (COM)	Stage V	
Nenndrehzahl	rpm	3000
Kraftstoff	Benzin	
Anlass System	Handstart	
Ölmenge	l	0.6
Öl Wächter	√	

Generator		
Spannungsregelsystem	AVR	

Maßangaben		
Länge	(L) mm	680
Breite	(W) mm	602
Höhe	(H) mm	523
Leergewicht	Kg	49
Abmessung Karton LxBxH	mm	685x505x520

Autonomie		
Tankinhalt		17
Kraftstoffverbrauch bei 50%	l/h	1.04
Laufzeit bei 50%	h	16.3

Schallpegel		
Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	93
Schalldruckpegel in 7m	dB(A)	65

STROMERZEUGER SCHALTAFELN

Am Stromerzeuger stirnseitig montiert und bestehend aus:

STEUERUNG:

- Schlüsselschalter: AUS-EIN
- Handstart

ANZEIGEN:

- Voltmeter
- Betriebsstundenzähler
- Frequenzmeter
- Tankanzeige

ABSICHERUNG:

- Thermo-schutzschalter
- Ölüberwachung

STECKDOSEN

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---

