

STROMERZEUGER SEB 13500WDE-AVR



mit HONDA-Motor GX630
mit Elektrostart und AVR-Regelung

Artikelnummer: **53198**
EAN: **9004853531989**

4.690,00 € exkl. Steuern
5.581,10 € Inkl. Steuern
exkl. Versandkosten

TI PP
AVR-Regelung
optional für viele
Geräte erhältlich

NEU
Viele Modelle auch mit
Schutzart IP54
erhältlich

TI PP
Wunschausstattung
möglich - Fragen Sie uns
nach Sondermodellen

TECHNISCHE FAKTEN

- Original Honda Viertakt Benzinmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- Thermisch magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- Abschaltautomatik bei Ölmangel
- 1) Schallpegel entspricht nicht den Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG

PRODUKT HIGHLIGHTS

SERIE SEB 400/230 VOLT - DREIPHASIG- SCHNELL-LÄUFER FÜR DREH- & WECHSELSTROM

Anspruchsvoller Einsatz? Induktive Stromverbraucher? - Kein Problem für die kräftigen SEB-Stromerzeuger, denn genau dafür sind sie konzipiert. Sie drehen Häcksler, Kompressoren, Kreissägen, Kühlaggregate, Mischer, Pumpen und sind auch für schwer anlaufende Motoren einsetzbar. Sie versorgen Almhütten, Baustellen und werden oft in Gewerbe-, Landwirtschafts- und Kommunalbetrieben eingesetzt. Für Notstrombetrieb sind sie die am meisten genutzten Geräte.

STROMERZEUGER SEB 13500WDE-AVR

SEB WDE-Modelle bieten eine max. Leistung von 13,5 kVA und besitzen einen Wechselstrom- sowie einen fünfpoligen Drehstromanschluss (CEE). Optional können aber auch zusätzliche Anschlüsse vorgesehen werden.

SEB 13500 - TOP-SELLER

Hervorragende, häufig verwendete Hochleistungsgeräte mit Wechseltank 20 l.

AUSSTATTUNG

- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16 A und 1x 400 V CEE 16A-3p
- Elektrostart
- Batterie
- Abschaltung: Ölmangel, Überlastung und Kurzschluss
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart IP 23
- Stundezähler
- Wechseltank
- Membranpumpe

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400/230 Volt - 50 Hz
Maximalleistung 3~400V	13,5 kVA
Dauerleistung 3~400V	12 kVA
Leistung 3~400V kont.	17 A
Maximalleistung 1~230V	5 kVA
Dauerleistung 1~230V	4,6 kVA
Leistung 1~230V kont.	20 A
Kraftstoffart	Benzin
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	Honda GX 630
Motorleistung	14 kW
Hubraum	688 cm³
Zylinder	2
Tankinhalt	20 l
Verbrauch bei 75% Last	4,2 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	4,8 h
Abmessungen LxBxH	102x55x60 cm

25.01.2022 - 2/3

STROMERZEUGER SEB 13500WDE-AVR

Gewicht (ohne Treibstoff)	149 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	- LWA
Schalldruckpegel in 7m	75 ¹ dB(A)