



G8-E

Stromerzeuger mit E-Start & Fernbedienung

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten Stromerzeuger G8-E

Benzin-Synchron-Generator mit 100% Kupferwicklung

Max. Leistung	8,0 kW
Dauerleistung	7,0 kW
Steckdosen	3 x 230V / 16A, 1 x 400V / 16A
Frequenz	50 Hz
Startsystem	Reversierstarter, E-Start, Fernstart
Baumaße (L/B/H)	870 / 585 / 620 mm
Gewicht (netto / brutto)	96 / 118 kg
Verpackung (L/B/H)	890 / 600 / 640 mm

Technische Daten Motor KB 192F

Motor-Bauart	4-Takt OHV Benzinmotor
Max. Nennleistung	9,5 kW bei 3.600 U/min
Max. Drehmoment	92 Nm bei 2.500 U/min
Hubraum	440 cm ³
Volumen Öltank	1,1 Liter
Volumen Kraftstofftank	25 Liter
Abmessungen (L/B/H)	710 / 540 / 580 mm
Gewicht	96 kg

Generator mit
100% Kupferwicklung



Art. Nr.: G8E

EAN: 40 47424 00489 0



Ausstattungsmerkmale:

- 4-Takt OHV Benzinmotor
- Ölmangel – Abschaltautomatik
- Generator-Überlastschutz
- Betriebsstundenzähler und Tankfüllstandsanzeige
- Starterbatterie 12V
- Tragegriffe klappbar zum einfachen Transport
- Startsystem mit Reversierstarter, Elektrostarter und Fernstart
- 3 x 230V und 1 x 400V Ausgang